

Bezeichnung: Einbauperd mit Zweikreis Strahlheizk6rper

Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG

Typ: BS4ZESKK

Ausf6hrung:

Leistungsstarkes Elektro-Einbaugerat mit vier Kochstellen und Zweikreis manuell

Zum Einbau mit Auflagerahmen oder mit flachenb6ndig eingesetztem Ceranfeld. Die Montage darf nur in feuerfesten Materialien wie Edelstahl- oder Granitwerkstoffen erfolgen. Die Verwendung von Holz- und Presswerkstoffen im Umfeld ist brandschutztechnisch h6chst bedenklich.

Die einfache Bedienung erfolgt 6ber vier stufenlose Energieregler. Durch Gegendruck des Energiereglers an Endstellung, zu- oder abschalten des au6eren Heizkreises. Restw6rmeanzeige unter dem Glas und Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe in Blende.

Alle Berner Strahlheizk6rper-Einbaugerate sind mit einem 6berhitzungsschutz ausgestattet. Dieser verhindert, dass das Ceranglas oder aufgestelltes Geschirr durch zu gro6e Hitze beschadigt wird.



**Einbauvariante A
Auflagerahmen**

**Einbauvariante B
flachenb6ndig**



Lieferumfang:

Zuleitung
Regler
Knebel
1 Ceranglasschaber

Optionen:

BBS bediseitig Bedienbar (Auf Anfrage)
EOH Vorbereitung f6ur Energieoptimierung
AKS, AKG, AKE Knebel in Silber, Gold, Edelstahl
ESB Edelstahlschalterblende
PCS Ceranschaber
CPPS Collo Profi Pflege Set

Technische Daten:

Au6enma6e: 700x600 mm (BxT) Var. A

Ceranglas: 650x560x6 mm (BxTxSt6rke) Var. B

Strahlheizk6rper in mm: 4 x rund 230

Spannung in Volt: 400 V

Leistung in kW: 4 x 3,0 = 12,0 kW

Zeichnungen und Bedienungsanleitungen: <http://www.induktion.de/download.html>

Ma6e sind ca.- Ma6e. Technische 6nderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG

Sudetenstrasse 5

D - 87471 Durach

Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0 Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15

Email: berner@induktion.de

Web: www.induktion.de